



### 🇮🇹 Convertitore per LED COB

- Convertitore da incorporare - IP 20
- Per alimentare moduli LED COB
- Ingresso: tensione costante 24V
- Uscita in corrente costante 250÷700 mA - Tensione d'uscita 37..40V
- Dimmerabile PWM
- Protezione contro il circuito aperto ed i corto-circuiti
- Fornito con connettori mini amp M/F

### 🇬🇧 Converters for COB LEDs

- Built-in converter - IP 20
- Suitable for driving COB LEDs
- Input: constant voltage 24V
- Output in steady current: 250÷700 mA - Output Voltage 37..40V
- Dimmable PWM
- Protection against open circuit and short circuits.
- Supplied with M/F mini amp connectors

### 🇩🇪 Konverter für COB LED

- Einbaukonverter - IP 20
- Geeignet für COB LEDs
- Eingang: Kostantspannung 24V
- Ausgang in Konstantstrom: 250÷700 mA - Ausgangsspannung: 37..40V

- Dimmbar PWM
- Schutz gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse
- Mit M/F mini amp Schnellanschlüsse geliefert

### 🇫🇷 Convertisseur pour LED COB

- Convertisseur à incorporer - IP20
- Pour alimenter LED COB
- Entrée: tension constante 24V
- Sortie en courant constante 250÷700mA - Tension de sortie 37..40V
- Dimmable PWM
- Protection contre le circuit ouvert et contre les courts-circuits
- Livré équipé des connecteurs mini amp M/F

### 🇪🇸 Convertidores para LED COB

- Convertidor para incorporar - IP20
- Para alimentar los LED COB
- Entrada: tensión constante 24V
- Salida en corriente constante 250÷700mA - Tensión de salida 37...40V
- Protección contra el circuito abierto y contra los corto-circuitos
- Regulable PWM
- Suministrado con conectores mini amp M/F

Part number	INPUT Vin	OUTPUT		Dimensions A x B x C
		I Max	Vout	
A40LVB25000N	24V	250 mA	37..40V	50 x 48 x 11
A40LVB35000N	24V	350 mA	37..40V	50 x 48 x 11
A40LVB50000N	24V	500 mA	37..40V	50 x 48 x 11
A40LVB70000N	24V	700 mA	37..40V	50 x 48 x 11