

16-23
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20
IP 65



EMC





SELV



$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$

$t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$



Alimentatore per LED di potenza

- Serie RC: alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Serie RP: alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700mA, ±10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata

Driver for High Brightness LEDs

- Range RC: For independent use - IP20 - Insulation class II
- Range RP: To be built in - IP65 - Insulation class II
- Output in steady current: 350÷700mA, ±10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

Treiber für High Brightness LED

- Serie RC: Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Serie RP: Zum Einbauen - IP65 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 350÷700 mA, ±5%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Série RC: Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Série RP: Alimentation à incorporer - IP65 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700mA, ±10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia

- Gama RC: Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Gama RP: Convertidor para incorporar - IP65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700mA, ±10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

| Part number | LED | | | I Max | OUTPUT | | Dimensions A x B x C |
|--------------|-----|----------|----------|--------|--------|--------|----------------------|
| | Min | Max@230V | Max@110V | | V Max* | Watt** | |
| A40RC312000B | 3 | 12 | 9 | 350 mA | 48V | 16W | 80 x 73 x 30 |
| A40RC315000B | 3 | 10 | 8 | 500 mA | 45V | 20W | 80 x 73 x 30 |
| A40RC309000B | 3 | 9 | 7 | 700 mA | 36V | 22W | 80 x 73 x 30 |
| A40RP312000N | 3 | 12 | 9 | 350 mA | 48V | 16W | 80 x 73 x 30 |
| A40RP315000N | 3 | 10 | 8 | 500 mA | 45V | 22W | 80 x 73 x 30 |
| A40RP309000N | 1 | 9 | 7 | 700 mA | 36V | 23W | 80 x 73 x 30 |

* No Load **Load

